

MONITEUR VEO-XS WIFI BM 4,3" DUOX PLUS



Référence: 9459

Le moniteur mains-libres VEO-XS WIFI DUOX de format extra-plat se caractérise par sa taille et son épaisseur réduites. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons poussoirs, l'utilisation...

DESCRIPTION

Le moniteur mains-libres VEO-XS WIFI DUOX de format extra-plat se caractérise par sa taille et son épaisseur réduites. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons poussoirs, l'utilisation est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection contre les ultraviolets. Comprend un écran couleur panoramique 4,3" (16:9). Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Boucle auditive incluse. Installation en saillie. VEO-XS WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application BLUE de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)

Type de phonie: Audio/Video Couleur

Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)

Support bureau: Oui (réf. 9420)

Communication mains-libres: Oui

Communication optionnelle Appuyer pour parler (Press-to-talk): Oui

Boucle auditive: Oui

Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)

Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272

Couleur du produit: Blanc mate

Boutons-poussoirs: 5

Type de boutons: Mécaniques

Nombre de leds de signalisation: 3 (rouge, bleu, vert)

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

Depuis le terminal: Depuis le menu OSD

Depuis la platine ou la conciergerie: Oui

Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appe, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.

Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)

Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)

Menu OSD sur l'écran: Oui

Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)

Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD

Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente

Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)

Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)

Doormatic (fonction professions libérales): Oui (configurable jusqu'à 12h. Led vert allumé)

RÉGLAGES

Date et heure: Oui

Sélection des mélodies: Oui (5)

Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume)

Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant

Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume)

Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 125 x 165 x 21

Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.

Temps de conversation: 90 s.

Confidentialité de la conversation: Oui

Tension d'alimentation: 18-24 Vdc

Consommation maximum: 6.9 W (14.4W si la boucle auditive est activée)

Consommation en veille (appairé et connecté): 1.3 W

Température de fonctionnement (°C, °F), Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F], [0%, 90%]

Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)

Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)

Transfert d'appels sur smartphones et tablettes: Oui (App Compatible avec iOS>=11, Android>=6)

Connectivité: Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G

Appairage du moniteur avec le routeur wifi du logement: Une fois la APP installée, l'utilisateur doit s'inscrire. Appairage en scannant le code QR sur le menu du moniteur.

Nombre max. de logements pouvant être gérés à partir de la App: Illimité

Nombre max. de smartphones/tablettes sur lesquels la fonction de renvoi d'appel peut être utilisée: 10 par logement

Nombre max. d'utilisateurs pouvant être invités par l'administrateur: 5

Réception d'appels: Audio et Video depuis platines ou conciergeries. Avec visualisation de l'image avant de répondre.

Temps de conversation: 90 s.

Mute (désactivation du microphone): Oui

Désactivation de la vidéo: Oui. Pour réduire le trafic de donnée en 4G

Commutation des platines ou caméras: Oui. Permet de commuter vers des platines/caméras avec la même séquence que celle des moniteurs

Auto-allumage: Oui. Sur 3 platines de rue ou caméras sans appel préalable.

Activation de fonctions supplémentaires (relais éclairage d'escalier, seconde porte, etc.): Oui. Bouton F1.

Ouverture de la porte: Protégée par le code de déverrouillage du smartphone/tablette: PIN, empreinte digitale, motif ou reconnaissance faciale.

Appel au concierge: Oui

Historique des appels: Oui (répondus en vert, en absence en rouge)

Réglages: Nom et photo du logement, Ne pas déranger, Changement de mot de passe, Sélection de mélodie d'appel ou mode vibration

Capture d'images et vidéos: Pas depuis la APP. Capture automatique d'images depuis le moniteur.

Langues disponibles: 16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais, Tchèque, Polonais, Néerlandais,

Norvégien, Grec, Danois, Suédois, Hébreu, Russe, Arabe)

FERMAX

Poids: 0,2882 kg

Mesures du produit emballé: 17x12,8x4 cm

EAN 13: 8424299094595