



TYXIA 461

Micromodule récepteur TYXIA pour éclairage

6351041 - TYXIA 461 -

Avantages

TYXIA 461 permet de piloter un éclairage à distance sans modification de l'installation existante
Il se loge dans la boîte d'encastrement et se raccorde à l'interrupteur existant ou à un interrupteur standard ou directement dans un boîtier DCL

- Compatible éclairage halogène, incandescence, LED, ampoule à économie d'énergie...
- La ligne de design des interrupteurs de l'habitat est conservée

- Il donne accès à des fonctions domotiques grâce à sa compatibilité avec les détecteurs de mouvement et d'ouverture de la gamme TYXAL
- Gain de temps sur la pose : plus de saignées dans les murs à faire plus de câble à tirer pour créer ou déplacer un interrupteur plus de risque de dégradation de la décoration intérieure

Fonctions

- Pour piloter un éclairage à distance sans modification de l'installation existante
- Se câble dans une boîte d'encastrement derrière un interrupteur classique de type M/A ou va et vient ou près de l'éclairage dans la boîte du plafonnier DCL

- Remplace la fonction d'un télérupteur avec possibilité d'enregistrer jusqu'à 16 commandes radio sur le récepteur
- Compatible domotique avec les gammes TYXIA, TYDOM, TYXAL

Caractéristiques

- Alimentation 230 V (Phase + Neutre)
- Sortie contact alimentée 230 V
- Eclairage maxi 500 W
- 2 fils pré-câblés et non polarisés pour la connexion à un interrupteur mécanique marche/arrêt ou va et vient
- Réception radio 868 MHz X2D
- Portée radio 100 à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : hauteur 45 mm, largeur:36 mm profondeur: 21mm.

- Profondeur de boîte d'encastrement préconisé : 50 mm
- Dimensions H 45 x l 36 x P 22.4
- Ce récepteur est compatible avec : les lampes incandescence ou halogènes 230V (300 W), les lampes basse consommation (100 W ou 8 éléments max.), les halogènes avec transformateurs électroniques ou transfo ferromagnétique TBT (100 W), les lampes fluorescentes (200 W).
- Ce récepteur n'est pas compatible avec : les moteurs et la commande de produits Hi-Fi / Vidéo ou électroménager.

Solutions plus

Compatibilités domotiques

- TYDOM 410, l'écran tactile pour le pilotage de multiples applications dont vos éclairages
- TYDOM 200, la télécommande multifonction
- DOMBOX, l'interface domotique

- TYXIA, les interrupteurs émetteurs
- TYDOM 310/320/330, les transmetteurs téléphoniques
- Les détecteurs de mouvement et d'ouverture de la gamme TYXAL

Schéma

TYXIA 461

