

## MONITEUR VEO WIFI BM 4,3" DUOX PLUS

**Référence:** 9456

VEO WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application BLUE de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store,...

### DESCRIPTION

VEO WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application BLUE de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez. Le moniteur VEO WIFI DUOX est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3 (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

### INFORMATION TECHNIQUE

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)

Type de phonie: Audio/Video Couleur

Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)

Support bureau: Oui (réf. 9410)

Bras de combiné aimanté: Oui

Boucle auditive: Oui

Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)

Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272

Couleur du produit: Blanc mate

Boutons-poussoirs: 4

Type de boutons: Mécaniques

Nombre de leds de signalisation: 1 (rouge 3 états: toujours activé, clignotement lent/rapide)

**PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL**

Depuis le terminal: Depuis le menu OSD

Depuis la platine ou la conciergerie: Oui

Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

## FONCTIONS

Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appe, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.

Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)

Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)

Menu OSD sur l'écran: Oui

Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)

Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD

Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente

Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)

Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)

Doormatic (fonction professions libérales): Non

## RÉGLAGES

Date et heure: Oui

Sélection des mélodies: Oui (5)

Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD)

Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant

Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD)

Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 200 x 200 x 23 (44 en comptant le bras de combiné)

Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.

Temps de conversation: 90 s.

Confidentialité de la conversation: Oui

Tension d'alimentation: 18-24 Vdc

Consommation maximum: 5.6 W

Consommation en veille (appairé et connecté): 1.3 W

Température de fonctionnement (°C, °F), Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F], [0%, 90%]

Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)

Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

## TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)

Transfert d'appels sur smartphones et tablettes: Oui (App Compatible avec iOS>=11, Android>=6)

Connectivité: Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G

Appairage du moniteur avec le routeur wifi du logement: Une fois la APP installée, l'utilisateur doit s'inscrire. Appairage en scannant le code QR sur le menu du moniteur.

Nombre max. de logements pouvant être gérés à partir de la App: Illimité

Nombre max. de smartphones/tablettes sur lesquels la fonction de renvoi d'appel peut être utilisée: 10 par logement

Nombre max. d'utilisateurs pouvant être invités par l'administrateur: 5

Réception d'appels: Audio et Video depuis platines ou conciergeries. Avec visualisation de l'image avant de répondre.

Temps de conversation: 90 s.

Mute (désactivation du microphone): Oui

Désactivation de la vidéo: Oui. Pour réduire le trafic de donnée en 4G

Commutation des platines ou caméras: Oui. Permet de commuter vers des platines/caméras avec la même séquence que celle des moniteurs

Auto-allumage: Oui. Sur 3 platines de rue ou caméras sans appel préalable.

Activation de fonctions supplémentaires (relais éclairage d'escalier, seconde porte, etc.): Oui. Bouton F1.

Ouverture de la porte: Protégée par le code de déverrouillage du smartphone/tablette: PIN, empreinte digitale, motif ou reconnaissance faciale.

Appel au concierge: Oui

Historique des appels: Oui (répondus en vert, en absence en rouge)

Réglages: Nom et photo du logement, Ne pas déranger, Changement de mot de passe, Sélection de mélodie d'appel ou mode vibration

Capture d'images et vidéos: Pas depuis la APP. Capture automatique d'images depuis le moniteur.

Langues disponibles: 16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Norvégien, Grec, Danois, Suédois, Hébreu, Russe, Arabe)

Poids: 0,5462 kg

**FERMAX**

**Mesures du produit emballé:** 5,1x22,2x20,7 cm

**EAN 13:** 8424299094564