



MICRO COX

Détecteur d'ouverture sans fil TYXAL blanc ultra compact pour portes et fenêtres

6412257 -	MICRO COX (blanc) -	Référence unitaire avec un colisage par 5
6412268 -	MICRO COBX (brun-beige) -	Référence unitaire avec un colisage par 5

Avantages

- renforce la sécurité d'un système d'alarme tout en apportant des usages complémentaires pratiques : économies d'énergies, éclairage...
- un format réduit pour un maximum de discrétion,
- association au système facile et ultra rapide.

Fonctions

- Lorsque l'ouverture d'une issue est détectée, il peut déclencher plusieurs types d'actions simultanées :
- déclencher une alarme radio TYXAL,
- passer le chauffage en hors gel pour éviter le gaspillage avec un programmeur de chauffage
- compatible,
- allumer la lumière, pour l'entrée d'un logement par exemple, avec un récepteur d'éclairage TYXIA.
- déclenchement : configurable en immédiat ou retardé de 45 sec.

Caractéristiques

- Livré avec jeux de cales pour rattrapage de la hauteur de l'aimant,
- Alimentation 1 pile lithium 3 Volts type CR2032 (fournie)
- Portée radio de 200 à 300 mètres en champ libre
- Fréquence radio : 868 MHz
- Utilisation en intérieur exclusivement
- Fixation par vis ou adhésif haute résistance
- Dimensions : 52 x 25 x 8 mm

Solutions plus

- Associé à une centrale d'alarme radio, le détecteur alerte de l'ouverture d'une issue
- Associés à un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat, le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
- Associés à des récepteurs TYXIA, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte