



## IRDEX

Détecteur infrarouge extérieur radio

6412266 - IRDEX - Détecteur infrarouge  
extérieur radio

---

### Avantages

- Détecteurs sans fil extérieurs
- Spécifiques pour la protection de balcons, cours, terrasses, parkings?
- Faible consommation électrique
- Installation facile et rapide
- Fonction immunité aux animaux

---

### Fonctions

- Double détection infrarouge passif
- Protection extérieure volumétrique
- Portée 12m 90° ajustable
- Installés aux murs extérieurs, les détecteurs extérieurs protègent le périmètre immédiat ainsi que le pourtour d'une habitation ou de locaux et décèlent les individus avant l'intrusion
- Déclenchement de l'alarme sur coupure des 2 faisceaux en même temps
- Fonctions spécifiques anti-détection : animaux, passage de voitures, mouvement de végétation et les changements rapides d'ensoleillement

---

### Caractéristiques

- Fréquences radio 434/868 Mhz
- Portée radio 100 à 300 m en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture
- Hauteur d'installation : entre 0,8 et 1,2 m
- Plage de fonctionnement -20 à 50°C
- Alimentation 1 pile lithium (fournie)
- Autonomie 3 ans en mode normal
- Indice de protection : IP54
- Montage mural ou sur poteau possible
- Dimensions : L 198 x l 80 x h 108 mm

---

### Solutions plus

#### Solutions plus :

- Fonction pré-alarme en association avec une sirène extérieure SEFX ou SERX
- Utilisation pour la commande automatique des éclairages extérieurs. En cas de détection, les éclairages extérieurs associés avec des récepteurs TYXIA s'allument

#### Options :

- Association avec la gamme d'alarme Radio TYXAL
  - Compatible avec la gamme SAFETAL associée avec un IBR ou un TYDOM 520
-

## Schéma

