



DRIVER 620

Programmateur de chauffage Fil Pilote - 2 zones

6050426 - DRIVER 620 - 2 zones

Avantages

- Le boîtier unique installé en ambiance permet de gagner de la place dans le tableau électrique
- La programmation journalière ou hebdomadaire, au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure optimise l'adaptation aux horaires de l'utilisateur
- La visualisation en chiffres du créneau horaire de programmation évite les erreurs,
- Le verrouillage de la programmation constitue une garantie contre les mauvaises manipulations
- Les 3 façons d'interrompre manuellement le programme permettent de s'adapter aux situations exceptionnelles

sans modifier les programmes :

- . interruption permanente par la molette,
- . interruption sur 1 zone avec retour automatique au programme configurable de 15 minutes à 72 heures
- . interruption sur toutes les zones avec retour automatique au programme configurable de 1 à 365 jours en cas d'absence
- La molette, le grand écran et le menu contextuel garantissent la simplicité et la convivialité,
- Le design moderne et épuré s'intègre dans tous les types de décoration

Fonctions

- Programmeurs 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote en boîtier saillie
- Câblage 4 fils en ambiance
- Programmation journalière ou hebdomadaire 2 zones

- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 heures
- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation permanente par la molette
- Lecture de la température d'ambiance

Caractéristiques

- Alimentation 230 V
- 1 ou 2 sorties Fil Pilote 4 ordres (compatible avec le thermostat MINOR 11 pour la gestion du PRE)
- Réserve de marche permanente des programmes

- Réserve de marche de l'horloge de 2h
- Fixation en saillie ou sur boîte d'encastrement (Ø 60 mm)
- Dimensions: 104 x 80 x 37 mm

Schéma

