

TYWATT 40

Indicateur de répartition des consommations avec sortie impulsion



6110008 - TYWATT 40 - avec 1 TI.

6330004 - TI - Transformateur d'intensité

Fonctions

- Utilisation avec un compteur électromécanique
- Mesure d'intensité par TI. séparés
- Affichage permanent de la consommation de la période en cours
- Affichage des cumuls par périodes tarifaires
- Affichage de la puissance maximale atteinte
- Sortie impulsion

Caractéristiques

- Sélection de la fréquence des impulsions (Wh, 10 Wh, 100 Wh, kWh)
- 1 entrée contact H.C
- 1 entrée TI. pour TYWATT 40
- Livré avec 1 TI.
- Pas de sens pour les TI.
- 1 sortie optocoupleur à impulsion
- Puissance maximale mesurée: 90 A / 230 V
- Dimensions : 3 modules

Schéma

